

SéquenCiel



Ce générateur de rafales permet de créer des séquences de 20 tirs successifs avec un pas constant entre chaque tir réglable de 0.1 à 9.9 secondes. Il est équipé d'une fonction de simulation de la séquence (visualisation sur une échelle de leds et signal sonore), il est aussi équipé d'une fonction permettant de fractionner la séquence de 20 tirs en 2 séquences de 10 tirs que l'on peut faire démarrer de manière indépendante. SéquenCiel est très précis car entièrement numérique et géré par microprocesseur.

Fonctionnement très simple : 1/ Ajustez le temps souhaité avec les commutateurs rotatifs. 2/ Pour activer une séquence, il suffit de lui envoyer une simple impulsion électrique comprise entre 10 et 74 volts sur son bornier d'entrée. Tension de sortie 12V ou jusqu'à 74V par une pile externe additionnelle. Cet appareil fonctionne sans ordinateur.

Solide : mallette « flight-case », borniers de sorties dorés à l'or fin, boutons de haute qualité. Alimentation par batterie rechargeable 12V (*chargeur non fourni, utilise le chargeur standard commun à tous les appareils de notre gamme. Disponible au détail*).

- Type : Séquenceur
- 20 lignes (modes 1x20 ou 2x10 lignes)
- Tension de sortie : 12V(interne), jusqu'à 74V(externe)
- Réglable de 0.1 à 9.9 secondes, résolution 0.1 sec.
- Affichage digital lumineux du réglage
- Entrée pour une pile externe 74 volts maxi.
- Simulation des séquences par 20 leds et buzzer
- Tension de déclenchement de 10 à 74V
- Clef de sécurité pour passer en mode tir
- Voyant rouge de visualisation de mode tir
- Alimentation par batterie rechargeable 12V
- Fonction d'arrêt d'urgence
- Flight case professionnel
- Fermeture à clef
- Dimensions (mm) : 420 x 325 x 200
- Poids : 8 kg